



Камера Cisco TelePresence PrecisionHD USB

**EAC**



## Характеристики оборудования

Камера Cisco TelePresence PrecisionHD USB разработана специально для использования с HD-видеоприложениями для ПК и обеспечивает видеосвязь с разрешением 720p при 30 кадрах в секунду.

Номер соответствия модели (CMN)	TTC8-03
Характеристики камеры	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,7-мегапиксельный КМОП-датчик размером 1/3 дюйма</li><li>• 1280 × 720 пикселей, прогрессивное изображение при 30 к/с</li><li>• F 1.7</li><li>• Стеклообразный объектив с многослойным покрытием</li><li>• Расстояние фокусировки 0,1 м – ∞</li><li>• Поле зрения в горизонтальной плоскости 50°</li><li>• Поле зрения в вертикальной плоскости 29° (плюс поворот вручную)</li></ul>
Видеовыход	<b>Широкоэкранный разрешение</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1280 × 720 (w720p), 1024 × 576 (w576p), 768 × 448 (w448p), 640 × 360 (w360p), 512 × 288 (w288p)</li></ul> <b>PAL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 352 × 288 (CIF)</li></ul> <b>Разрешения ПК</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 640 × 480 (VGA), 320 × 240 (QVGA), 160 × 120 (1/16 VGA)</li></ul> Все разрешения поддерживаются при частоте передачи 30, 25 и 15 к/с
Аудиосистема и функции	Сверхширокополосный микрофон
Системные требования	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows XP или выше</li><li>• MAC OS X 10.5 или выше</li><li>• Linux</li></ul>
Разъем	USB 2.0
Физические размеры (В × Ш × Г) [мм]	58 × 34 × 125
Вес	230 г
Питание	5 В, 500 мА

## С чего начать

Установите камеру в соответствии с руководством по установке, прилагающимся к камере.

Соединительный кабель можно удлинить, используя стандартный удлинительный USB-кабель. Максимальная рекомендуемая длина удлинительного кабеля составляет 2 метра.

Руководства по установке продуктов TelePresence также доступны в Интернете. Откройте <http://www.cisco.com/go/telepresence/docs>, найдите продукт и нажмите Install and Upgrade Guides (Руководства по установке и обновлению) или Maintain and Operate Guides (Руководства по обслуживанию и эксплуатации).

## Сведения об ограничениях в использовании технического средства с учетом его предназначения для работы в жилых, коммерческих или производственных зонах

Оборудование предназначено для работы в коммерческих зонах и общественных местах, производственных зонах с малым электропотреблением, без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Техническое средство не бытового назначения. Изготовитель не рекомендует использование данного оборудования в быту. Оборудование предназначено для эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

## Правила и условия безопасной эксплуатации

### *Близость воды*

Не эксплуатируйте данное изделие рядом с источниками воды, например, рядом с ванной комнатой, прачечной, кухонной раковиной или химчисткой, во влажном подвале или поблизости от бассейна.

### *Утилизация изделия*

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

### *Предотвращение перегрева*

Для предотвращения перегрева системы не эксплуатируйте ее в зоне, где окружающая температура превосходит максимальное рекомендуемое значение: 40°C

### *Детали, обслуживаемые пользователем, отсутствуют*

Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не открывать..

## Рабочие условия

Диапазон температур в рабочем состоянии: от 0°C до 40°C

Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 10% до 90%, без конденсации

Номинальная мощность: 5 В, 500 мА

## Продукт класса В

Для обеспечения электромагнитной совместимости, устройство должно быть установлено согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке оборудования.

## Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -20°C до 60°C

Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 10% до 90%, без конденсации

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Температура при перевозке: -20°C до 60°C; относительной влажности воздуха 10% до 90%, без конденсации.

Правила и условия реализации оборудования определяются условиями договоров, заключаемых компанией Cisco или авторизованными партнерами Cisco с покупателями оборудования.

Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

## Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства

В случае обнаружения неисправности технического средства, а также для принятия претензий к качеству оборудования обратитесь в компанию, у которой приобретен данный продукт.

Кроме того информацию о технической поддержке Cisco можно получить на официальном веб-сайте Cisco: <http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html>

Вы также можете воспользоваться автоматической программой для поиска наиболее подходящего контакта в компании Cisco: [http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru\\_RU](http://www.cisco.com/cisco/web/siteassets/contacts/index.html?locale=ru_RU)

Общий многоканальный телефон:

- +7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия)
- Беларусь: 8 800 101, затем 800 721 7549
- Казахстан: 8 800 121 4321 (наберите 8, подождите до 2-го сигнала, затем наберите остальные цифры; наберите PIN 800 721 7549)

При наличии действующего контракта на сервисную поддержку в Службе поддержки Cisco Technical Assistance Center (TAC), обратитесь в службу технической поддержки по телефону:

- +7 495 961 13 82 (Москва), (8 800) 700 05 22 (Россия) - меню Технические услуги.

Подробная информация об услугах технической поддержки доступна на сайте:

- [http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac\\_overview.html](http://www.cisco.com/cisco/web/support/RU/tac_overview.html)
- <http://www.cisco.com/cisco/web/RU/support/index.html>

Изготовитель гарантирует соответствие основных технических характеристик оборудования техническим характеристикам, приведенным в этикетке, при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных технической документацией.

Гарантия и сервисная поддержка не распространяются на оборудование в следующих случаях:

- При изменении, модификации, неправильном обращении, уничтожении или повреждении, вызванном следующими причинами:
  - естественными причинами
  - воздействием окружающей среды
  - отказом принять любые необходимые меры
  - небрежным или преднамеренным действием или бездействием; или использованием в целях, отличных от тех, которые определены в применимой документации
  - (действием или бездействием третьего лица
- При признаках воздействия огня; воды; химических веществ, включая, но не ограничивая, нанесение краски, покрытие иными веществами; неправильной эксплуатации; самостоятельного ремонта; изменения внутреннего устройства
- при наличии механических повреждений
- при наличии признаков, вызванных попаданием внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых
- при повреждениях, вызванных несоответствием действующим Техническим Регламентам, Государственным стандартам, НПА по вопросам применения на сети связи общего пользования, и другим применимым официальным требованиям параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов

### **Дополнительная информация**

Документация для Cisco TelePresence PrecisionHD USB Camera представлена на веб-сайте Cisco: <http://www.cisco.com/go/telepresence/docs>

Дополнительная информация, руководства и правила обращения с точками доступа, а также возможность загрузки ПО доступны в разделе Product/Technology Support на официальном веб-сайте Cisco: <http://www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html>

### **Сохраните упаковку и этикетку**

В случае, если упаковка утрачена, повреждена или на ней отсутствует информация об Импортере или стране, где изготовлено техническое средство, для получения информации об Импортере обратитесь, пожалуйста, в компанию, у которой приобретено техническое средство. Информация о стране производства (на английском языке) указана на продукте. Также для получения этой информации можно использовать web-приложение Trade Tool на сайте [cisco.com](http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm) (на английском языке, требуется серийный номер устройства): <http://tools.cisco.com/FinAdm/GCTA/servlet/ControllerServlet?action=QueryForm>

### **Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица**

Уполномоченное изготовителем лицо на территории Таможенного Союза: ООО «Сиско Системс»

Адрес места нахождения:

115054, г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 1

Телефон: +7-495-961-1410

E-mail: [rus-cert@cisco.com](mailto:rus-cert@cisco.com)

Штаб-квартира в США:

Cisco Systems, Inc.  
170 West Tasman Drive  
San Jose, CA 95134-1706 USA  
www.cisco.com

Россия:

ООО «Сиско Системс»  
115054, Москва  
Космодамианская набережная 52,  
стр.1 (Riverside Towers), 4 этаж  
Телефон: +7-495-961-1410  
Факс: +7-495-961-1469  
www.cisco.ru

Офис в Республике Беларусь:

Республика Беларусь, 220034,  
Минск  
бизнес центр «Виктория Плаза»  
ул. Платонова, д. 1Б, 3 подъезд,  
2 этаж  
Телефон: +375-17-2691691  
Факс: +375-17-2691699  
www.cisco.ru

Офис в Республике Казахстан:

Казахстан, 050059, Алматы  
бизнес центр «Самал Тауэрс»  
Ул. О. Жолдасбекова, 97, блок А2,  
14 этаж  
Телефон: +7-727-244-2101,  
Факс: +7-727-244-2102  
www.cisco.ru

Компания Изготовитель оставляет за собой право изменять настоящее настоящий документ без предварительного уведомления.

Cisco и логотип Cisco являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Cisco и/или ее дочерних компаний в США и других странах. Чтобы просмотреть перечень товарных знаков корпорации Cisco, перейдите по следующему URL-адресу: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks) . Товарные знаки сторонних организаций, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих владельцев. Использование слова «партнер» не подразумевает наличия партнерских взаимоотношений между Cisco и любой другой компанией. (1110R)